

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ



УП001

МАЯК-12-3М

ТУ 4372-001-49518441-99



ССПБ.RU.УП001.В06179

ВРЖИ 42118.007 ПС

РОСС RU.ББ02.Н03619

## 1. Назначение

Оповещатель звуковой МАЯК-12-3М предназначен для выдачи звукового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока, В ..... 12±1,2
- 2.2. Потребляемый ток, мА ..... 20±2,0
- 2.3. Уровень звукового давления, дБ, не менее .....105
- 2.4. Время непрерывной работы в режиме "тревога", мин ..... не ограничено
- 2.5. Степень защиты оболочки, IP ..... 56
- 2.6. Габаритные размеры, мм ..... 65x65x50
- 2.7. Масса, кг, не более ..... 0,04
- 2.8. Условия эксплуатации:
  - диапазон рабочих температур, °С ..... -30...+55
  - относительная влажность воздуха при + 25°С, %, не более ..... 90
  - атмосферное давление, мм рт.ст. .... 600...800

## 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).



Рис.1 Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

## 4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## 5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 6. Комплект поставки.

- \* оповещатель, шт. ....1
- \* паспорт, шт. ....1
- \* упаковка, шт. ....1

## 7. Свидетельство о приемке.

Оповещатель МАЯК-12-3М признан годным к эксплуатации.

Зав. № FC

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" . Россия, 644044, г. Омск,  
ул. 10 лет Октября, 219 Ж; т/ф. (3812) 35-55-72, т. 57-85-85, 57-71-05  
e-mail: info@omelta.ru http://omelta.ru