

Правила эксплуатации и меры предосторожности

Камера рассчитана на непрерывную работу в течение длительного периода времени при соответствии параметров окружающей среды и питающих напряжений указанным в спецификации.

Соблюдайте температурный режим, указанный в спецификации. Слишком высокая или слишком низкая температура могут вывести камеру из строя. Обеспечьте хорошую вентиляцию места установки камеры, что бы защитить её от перегрева.

Не разбирайте корпус камеры в слишком влажных помещениях. Высокая влажность может повредить микросхемы камеры и как следствие привести к сбоям в работе или выходу из строя.

Защитите камеру от сильных ударов. Микросхемы камеры являются хрупкими изделиями и могут быть повреждены сильным толчком.

Не подавайте на вход камеры напряжение, отличающееся от указанного в спецификации. Это может привести к выходу камеры из строя.

Не допускайте попадания внутрь камеры пыли и грязи. Это может повредить матрицу камеры и привести к искажению изображения.

Не направляйте камеру на прямой солнечный свет. Это может повредить матрицу камеры. Обеспечьте надежное крепление камеры к поверхности.

Комплект поставки

Видеокамера - 1шт

Инструкция по эксплуатации - 1шт



УЛИЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ С ИК ПОДСВЕТКОЙ

SR-N60F36IR

Инструкция по эксплуатации

Особенности:

- Цветная матрица высокого разрешения
 - 1/3" SONY ICX639BK EXview HAD Color CCD, 600 ТВЛ.
 - Встроенная ИК подсветка на 30 метров
 - Корпус – влаго и вандалозащищенный
- черно-белый режим для условий низкой освещенности
 Встроенные функции: AWB, AGC, BLC, DWDR, OSD, DNR.

Технические характеристики:	SR-N60F36IR
ПЗС матрица	1/3" Interline Transfer Type Color CCD (SONY)
Кол-во пикселей	795 x 596 (470 000 пикселей)
Стандарт	PAL
Тип развертки	625 Линий 2:1 Чересстрочная
Частота развертки	15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.)
Разрешение	600 ТВЛ по горизонтали
Скорость затвора	1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая)
Отношение Сигнал/Шум	> 54 дБ (АРУ Выкл.)
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	0.001 Лк
Баланс белого	Автоматический
Режим день/ночь	Автоматический переход
Компенсация фоновой засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Встроенная
Дальность ИК подсветки	20-30метров
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Габаритные размеры	φ86x60мм
Объектив	объектив с фиксированной диафрагмой, f=3.6 мм
Питание	12В±10% Постоянного тока
Диапазон рабочих температур	-40 ~ +50°C

Устранение неисправностей:

Неисправность	Что делать
Нет видео на экране монитора	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте камеру и напряжение. ▪ Проверьте полярность напряжения. ▪ Проверьте контакт видеокабеля.
Изображение на экране тусклое	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте чистоту объектива. Если грязный, то очистите объектив мягкой и чистой тканью. ▪ Изображение более тускло ночью, чем в дневное время. Если нет фокуса, то отрегулируйте его в дневное время.
Широкие чёрные полосы и шум на экране	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте силовую мощность адаптера. Если мощность меньше чем 300 мА., то замените на адаптер с большим значением по мощности.

Внешний вид видеокмеры



Устройство и принцип работы

Объектив с фиксированной диафрагмой и фокусным расстоянием $f=3.6$ мм
 Видеосигнал формируется в стандарте PAL. Передачу видеосигнала необходимо осуществлять по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом. При нормальных электромагнитных условиях видеосигнал можно передавать на расстояние до 300 метров по коаксиальному кабелю типа RG 59.

ВНИМАНИЕ! Неправильное подключение видеокмеры может привести к выходу ее из строя.

